

Anleitung zur Handsender-Programmierung

(für Rolling Code ND)

Das Einlernen neuer Handsender ist kinderleicht und kann auch von technisch unversierten Personen problemlos durchgeführt werden. Neue Sender können über 2 Programmier-Vorgehensweisen eingelernt werden.

1. Einlernen von Sender zu Sender

Die Programmierung muß in unmittelbarer Nähe des Torantriebs / Funkempfängers erfolgen. Stellen Sie sich aus diesem Grund neben oder unter den Torantrieb. Sind mehrere Tore in unmittelbarer Nähe, müssen Sie diese Torantriebe ausstecken, da das Einlernen über Funk erfolgt und Fehlfunktionen möglich sind.

1. Schritt

Betätigen Sie beim bereits codierten Sender gleichzeitig die beiden unteren Tasten. Ein Signalton ertönt aus dem Funkempfänger des Torantriebs.



2. Schritt

Drücken Sie nun die gewünschte Taste des neuen Handsenders. Der Signalton verstummt. Der Sender ist betriebsbereit.

